



# UNITEST Hexagon® 120

## Digitales Multimeter mit Akust. Buchsenkontrolle (ABK)

### Funktionen

- Spannungs-, Strom- und Widerstandsmessung
- Kapazitäts- und Frequenzmessung
- Dioden- und akustische Durchgangsprüfung
- Temperaturmessung
- Relativwertmessung

### Geräteinformationen

- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) und MAX Hold
- Auto-Power-Off
- Stoß- und schlagfest durch serienmäßig zugehörnde Schutzhülle

### Gerätehighlights

- Digitales Multimeter mit extra großer Anzeige
- Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung zum Messbereich

### Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 3/4-stellig, 4000 Digits
Spannung	0,1 mV...1000 V AC/DC
Grundgenauigkeit AC	± (1,5 % v.M. + 5 D)
Grundgenauigkeit DC	± (0,5 % v.M. + 3 D)
Strom	0,1 µA...10 A AC/DC (20 A, 30 s)
Grundgenauigkeit AC	± (1,5 % v.M. + 4 D)
Grundgenauigkeit DC	± (1,2 % v.M. + 3 D)
Widerstand	0,1 Ω...40 MΩ
Grundgenauigkeit	± (0,8 % v.M. + 4 D)
Frequenz	5 Hz...1 Mhz
Grundgenauigkeit	± (0,5 % v.M. + 4 D)
Kapazität	0,01 nF...3000 µF
Grundgenauigkeit	± (3,5 % v.M. + 4 D)
Temperatur	-20...300° C
Grundgenauigkeit	± (2 % v.M. + 3 D)
Frequenzbereich für Wechselspannung	50 Hz...500 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT III/600 V CAT II/1000 V
Sicherheit	DIN VDE 0411/EN 61010/ IEC 61010
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR03
Maße	198 x 97 x 55 mm
Gewicht	ca. 500 g

Auto/  
Manuell  
Range

akustische  
Buchsen-  
kontrolle

H<sub>z</sub>



CAT III  
600 V

Data  
Hold



### Lieferumfang

- 1 St. UNITEST Hexagon 120
- 1 St. Schutzhülle
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Flexibler Drahtfühler (0° C...+400° C)
- 2 St. Batterie 1,5V, IEC LR03
- 1 St. Bedienungsanleitung

### Zubehör:

- Bereitschaftstasche für Geräte mit Schutzhülle Best.-Nr. 1150
- Adapter für Typ „K“-Fühler Best.-Nr. 1298
- Sicherheits-Set Best.-Nr. 370003

### Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis/Netto/St. EUR/E
UNITEST Hexagon 120	93524	<b>104,90</b>
Bereitschaftstasche	1150	<b>24,00</b>
Adapter Typ-„K“-Fühler	1298	<b>30,60</b>
Sicherheits-Set	370003	<b>14,70</b>