



UNITEST CHB140

Digitale Mini-Wechselstromzange (AC)

Funktionen

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung
- MIN/MAX-Wertmessung

Geräteinformationen

- Automatische Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zangenöffnung 28 mm
- Kleine und äußerst handliche Bauform, erleichtert die Messung an schwer zugänglichen Stellen ohne Unterbrechung der Stromversorgung
- Auto-Power-Off
- Ideal für die Werkstatteinstaurüstung

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 ³ / ₄ -stellig, 3999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,01 ... 400 A
Grundgenauigkeit	± (2,5% v.M. + 5 D)
Spannung AC	0,1...600 V
Grundgenauigkeit	± (2,5 % v.M. + 5 D)
Spannung DC	0,1 ... 600 V
Grundgenauigkeit	± (2 % v.M. + 5 D)
Eingangswiderstand	1 MΩ
Widerstand	0,1 Ω...400 Ω
Grundgenauigkeit	± (2% v.M. + 5 D)
Durchgang	R<40 Ω
Frequenzbereich für Wechselstrom/	
-spannung	50...400 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkreiskategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zangenöffnung	ø 28 mm
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR03
Maße	65 x 185 x 35 mm
Gewicht	ca. 175 g

400 A
AC

600 V
AC/DC

0...400 Ω



Data
Hold

min./max.
Wertspeicher



Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST CHB140
- 2 St. Messleitungen
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR03
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

Sicherheits-Set
Best.-Nr. 370003

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis/Netto/St. EUR/€
UNITEST CHB140	93532	99,40
UNITEST Sicherheits-Set	370003	14,70