



UNITEST 93539

Digitale Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC)

Funktionen

- Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessung
- Akustische Durchgangsprüfung

Geräteinformationen

- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Integrierter Messwertspeicher (Data Hold)
- Zangenöffnung 30 mm

Gerätehighlights

- Gleich- und Wechselstromzangen sind auch für den Kfz-Bereich, Notstromversorgungen und Solartechnik geeignet.

Technische Daten

Anzeige	LCD, 3 ^{1/2} -stellig, 3999 Digits
Messbereiche	
Strom AC	0,01...400 A
Grundgenauigkeit	± (2% v.M. + 10 Digit)
Strom DC	0,01...400 A
Grundgenauigkeit	± (2,5% v.M. + 10 Digit)
Spannung AC	0,1 mV...600 V
Grundgenauigkeit	± (1% v.M. + 3 Digit)
Spannung DC	0,1 mV...600 V
Grundgenauigkeit	± (0,8% v.M. + 2 Digit)
Eingangswiderstand	10 MΩ
Durchgang	R < 30 Ω
Widerstand	0,1 Ω... 40 MΩ
Grundgenauigkeit	± (1% v.M. + 3 Digit)
Frequenzbereich für Wechselstrom/-spannung	50...500 Hz
Verschmutzungsgrad	2
Messkategorie	CAT II/600 V
Sicherheit nach	DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010
Zangenöffnung	ø 30 mm
Stromversorgung	2 x Batterie 1,5 V, IEC LR 03
Maße	195 x 64 x 30 mm
Gewicht	ca. 240 g

400 A
AC/DC

600 V
AC/DC

0...40 MΩ



Data
Hold

Lieferumfang:

- 1 St. UNITEST 93539
- 2 St. Batterie 1,5 V, IEC LR03
- 1 St. Bereitschaftstasche
- 2 St. Messleitungen
- 1 St. Bedienungsanleitung



Zubehör:

Sicherheits-Set
Best.-Nr. 370003

Bestellangaben:

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis/Netto/St. EUR/€
UNITEST 93539	93539	160,60
UNITEST Sicherheits-Set	370003	14,70